

PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换器

产品概述

XT3411 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。利用 PWM/PFM 自动切换控制电路达到可调占空比，具有全输入电压范围内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。

XT3411 内置功率 MOSFET，集成了过压、过流、过热、短路等诸多保护电路，在超过控制值时会自动断开，以保护芯片。本产品结合了微型封装和低消耗电流等特点，最适合在移动设备的电源内部使用。

用途

- 数码相机、电子记事本、PDA 等移动设备电源
- 照相机、视频设备、通信设备的稳压电源
- 微机电源
- 机顶盒


产品特点

- 高效率 最大效率可达 95%
- 最大输出电流 1.5A
- 超低静态电流 40μA
- 甚小输出纹波 <±0.4%
- 低压操作 可达 100% 占空比
- PWM/PFM 自动切换 占空比自动可调以保持全负载范围内的高效率、低纹波
- 短路保护

封装

- SOT-23-5L
- DFN2x2-8L

典型应用电路




订购信息

XT3411A①②③

数字项目	符号	描述
①	F	PWM/PFM 自动切换模式
	W	纯 PWM 模式
②	M	SOT-23-5L
	D	DFN2X2-8L
③	R	卷带方向正向
	L	卷带方向反向

引脚配置




引脚分配

引脚号		符号	引脚说明
SOT23-5L	DFN2X2-8L		
1	1	CE	芯片使能端，高有效
2	7,8,EXPOSED	GND	地
3	2,3	LX	内部功率开关输出端口
4	5,6	VIN	电源输入端
5	4	FB	输出电压反馈端

打印信息


● SOT-23-5L



SOT-23-5L
(TOP VIEW)


	说明
ADH	外置反馈、负载能力1.5A
X	生产信息
.	质量追踪信息

● DFN2*2-8L



	说明
FDHX	外置反馈、DFN2*2-8L封装

功能框图



绝对最大额定值

项目		符号	绝对最大额定值	单位
输入电压		VIN	-0.3~7.5	V
输出电压		VFB	-0.3~6.5	
		VLX	-0.3~VIN + 0.3	
CE端电压		VCE	-0.3~VIN + 0.3	V
LX端电流		ILX	±2	A
容许功耗	SOT-23-5L	Pd	450	mW
	DFN2X2-8L		600	mW
工作环境温度		Topr	-40~+85	℃
保存温度		Tstg	-55~+125	

电学特性参数

CIN=10uF, COUT=10uF, L=2.2uH

(Ta=25℃除非特殊指定)


项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	VIN	-	2.5	-	7.2	V
欠压保护	UVLO	-	-	2.4	-	V
欠压保护迟滞	UVLO_HYS	-	-	500	-	mV
过压保护	OVP	-	-	7.2	-	V
过压保护迟滞	OVP_HYS	-	-	250	-	mV
FB 反馈电压	VFB	Ta=25℃	0.588	0.6	0.612	V
待机电流	ISTB	VCE=0V, VIN=5V	0	-	1	uA
静态电流	IQ	VFB=110%, ILOAD=0	-	40	-	uA
工作电流	IACT	VFB=90%, ILOAD=0	-	150	300	uA
峰值电流限制	ILIM	VFB=90%, VIN=5V	1.7	-	-	A
负载调整度	ΔV_{OUT}	ILOAD=10mA to 1.0A	-	0.5	-	%
线性调整度	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \times V_{OUT}}$	VIN=2.5V to 6V	-	0.04	0.4	%
PFM 切换点	ILOAD	VIN=3.6V, VOUT=1.8V	-	30	-	mA
振荡频率	FOSC	VOUT=100%	-	1.5	-	MHz
最大占空比	DMAX	-	100	-	-	%
功率管内阻_P	RDSON_P	ISW=100mA	-	0.3	-	Ω
功率管内阻_N	RDSON_N	ISW= 100mA	-	0.2	-	Ω
SW 端漏电流	ILEAK_SW	VCE=0V, IN=5V	-	±0.01	±1	uA
CE 开启电平	VCEH	VIN=5V	1.2	-	-	V
CE 关断电平	VCEL	VIN=5V	-	-	0.7	V
短路保护电流	I_OS	VFB<0.2V	-	0.2	-	A
过温保护	TSHD	-	-	160	-	℃
过温保护迟滞	T_HYS	-	-	25	-	℃

特性曲线

1、工作状态

VIN=5.0V, VOUT=3.3V, IL=1.0A

Rev.1.1 — Oct. 19. 2016



Vo.AC
500mV/div
Vsw
5.0V/div
IL
50mA/div



1us/div

2、CE 开启

VIN=5.0V, VOUT=3.3V, IL=1.0A


3、CE 关断

VIN=5.0V, VOUT=3.3V, IL=1.0A




4、轻载波形

VIN=5.0V, VOUT=3.3V, IL=1mA




5、中等负载波形

VIN=5.0V, VOUT=3.3V, IL=0.6A





6、重载波形

VIN=5.0V, VOUT=3.3V, IL=1.2A




7、静态电流温度曲线




8、频率温度曲线


9、输出电压温度曲线




10、反向输出电流温度曲线




11、效率温度曲线




12、效率 @ VOUT=3.3V




13、效率 @ VOUT=1.8V




14、效率 @ VOUT=1.2V



15、静态电流 Vs. 输入电压



16、负载调整率 @ VOUT=3.3V



功能说明

● 概述

XT3411 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压 DC/DC 调整器。输入电压范围 2.5V ~ 7.2 V，输出电压可低至 0.6V，最大能提供 1.5A 负载电流。

XT3411 采用电流模控制架构，内部集成了主功率管（PMOSFET）和续流管（NMOSFET），在正常工作状态下，主功率管在每个 OSC 上升沿开启，FB 和内部基准电压的差值经由误差放大器 EA 放大后，与电感电流峰值采样信号比较并产生关闭主功率管的 PWM 信号，主功率管关闭后续流管开启，直到下个周期来临或者电感电流反向时关闭。

当输出电流增加时，FB 电压有轻微的降低，PWM 信号将晚一点产生，主功率管导通更久一点时间，随着占空比的增大，输出电压提高并达到新的稳态。

● 轻载 PFM 模式

XT3411 轻载时工作于 PFM 模式，在 PFM 模式下，通过开关频率的变化来实现负载电流的调节，当负载电流减小时通过降低开关频率以减小开关损耗，进而提高效率。

● 关断状态

当 CE 引脚端电压低于 0.7V 时，XT3411 处于关断状态。在关断状态下，芯片不工作，电路工作电流低于 1uA。

● 短路保护

输出对地短路时，XT3411 开关频率降低以防止电感电流的增加超出功率管电流限制，并且通过降低占空比来实现短路保护。

● 温度保护

当 XT3411 芯片内的温度超过 160°C 时，芯片会停止工作，在直到温度降低到 135°C 以下时，芯片恢复工作。

应用说明

● 输出电压设置

输出电压通过以下公式计算得到，

$$VOUT = 0.6 \times \left(1 + \frac{R1}{R2}\right)$$

建议 R2 选用百 K 级电阻以降低待机功耗。

● 输入电容

输入电容在交流电路中电压下降时提供能量，在直流电路中具有整流作用。输入电容纹波电流可以通过以下公式计算：

$$ICIN = ILOAD \times \sqrt{\frac{VOUT}{VIN} \left(1 - \frac{VOUT}{VIN}\right)}$$

ILOAD 是负载电流，VOUT 是输出电压，VIN 是输入电压。

输入电容值可以由以下公式计算：

$$CIN = \frac{ILOAD}{fs \times \Delta VIN} \times \frac{VOUT}{VIN} \times \left(1 - \frac{VOUT}{VIN}\right)$$

fs 是开关频率，Δ VIN 是输入纹波电流。

典型应用中建议使用 10uF 以上的陶瓷电容。

● 输出电容

输出电容值决定了输出电压纹波，输出电压纹波由以下公式计算：

$$\Delta VOUT = \frac{VOUT}{fs \times L} \times \left(1 - \frac{VOUT}{VIN}\right) \times \left(RESR + \frac{1}{8 \times fs \times COUT}\right)$$

fs 是开关频率，RESR 为输出电容的等效串联电阻。

输出电容可以选择低 ESR 的钽电容或陶瓷电容，低 ESR 的电容可以降低输出电压纹波。

输出电容也会影响系统的稳定性和瞬态响应，典型应用中建议使用 10uF 以上的陶瓷电容。

● 电感


电感值可以由以下公式计算：

$$L = \frac{VOUT}{fs \times \Delta IL} \times \left(1 - \frac{VOUT}{VIN}\right)$$

fs 是开关频率，Δ IL 是电感电流的峰值，一般取电感电流的 40%。

典型应用中建议使用 2.2uH 的线圈电感。

■ 典型应用方案



注：C1 为可选电容。


■ PCB 布局

为了使噪音最低和操作性能最佳，PCB 布局时以下几点建议可作为参考：

- 1、VIN、SW、GND 组成的功率通路，尽量采用短而宽的布线，避免过孔。
- 2、输入电容尽量靠近输入引脚。
- 3、电感远离 VOUT 节点。
- 4、PCB 上的地线应尽可能大以便更好的散热。


■ 封装信息

● SOT-23-5L



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

● DFN2*2-8L



东诚兴电子
www.dcx-ic.com

COMMON DIMENSION (MM)			
PKG	DFN2020		
REF.	MIN.	NOM.	MAX.
A	0.527	0.552	0.577
A3	0.127 REF		
b	0.20	0.25	0.30
D	1.90	2.00	2.10
E	1.90	2.00	2.10
D2	0.90	1.00	1.10
E2	1.60	1.70	1.80
e	0.50 TYP.		
L	0.25	0.30	0.35